

株式会社安川電機

MECHATROLINK- I / II 対応 ネットワークアナライザ 87215-95121-S0103

特長

ネットワークアナライザを使うことにより以下のことができます。

- ① MECHATROLINKの局別の通信状態をオンラインで表示する。(ネットワーク状態表示)
- ② 1ウィンドウ/1局で、複数の通信データをオンラインでサンプリング表示する。(リンクモニタ)
- ③ フィルタ条件に一致したデータをトリガ条件成立まで保存し、時系列に表示する。(トレース)
- ④ トレース実行時、トリガ条件成立のタイミングで外部端子にトリガ信号を出力する。(トリガ信号出力機能)



87215-95121-S0103

製品仕様

項目	仕様
製品名称	MECHATROLINK- I / II 対応 ネットワークアナライザ
製品形式	87215-9512x-S010y (x及びyは設計順位です。)
入力電源と消費電力	AC100V (AC85 ~ 132V) 50/60Hz 10W
動作周囲温度	0 ~ 55°C
保存温度	-20 ~ 85°C
質量	850g
ツール (ソフトウェア) 形式	JEPMC-NWAN700 (媒体は、CD-ROM。本体~パソコン接続ケーブル付属) ※本ソフトウェアはネットワークアナライザ本体には含まれませんので、別手配となります。

システム構成

ネットワークアナライザは、本体とツール (パソコンにインストールして動作させるソフトウェア) から構成されます。ツールをインストールするパソコンは、お客様で準備する必要があります。パソコンに必要な仕様は以下のとおりです。

項目	仕様
パソコン機種	PC/AT互換機
稼動OS	Windows98/2000/XP, WindowsNT4.0
必要メモリ	32Mバイト以上
ハードディスク空き容量	100Mバイト以上
画面解像度	800×600ドット以上
COMポート	1ポートを専用ポートとして使用可能なこと

※ネットワークアナライザを伝送回路に接続するためのMECHATROLINKケーブルは、別途手配が必要です。

お問い合わせ

株式会社安川電機

東京支社	〒105-6891 東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワービル8階	TEL : 03-5402-4905	FAX : 03-5402-4581
中部支店	〒470-0217 愛知県みよし市根浦町2丁目3番地1	TEL : 0561-36-9314	FAX : 0561-36-9311
大阪支店	〒530-0003 大阪市北区堂島2丁目4番27号JRE堂島タワー4階	TEL : 06-6346-4511	FAX : 06-6346-4556
九州支店	〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル14階	TEL : 092-714-5906	FAX : 092-761-5136

URL : <https://www.e-mechatronics.com/>